

# TARO 32 downlight

MOVE IT 10 square

030-6700638F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand , Track

Tiefschwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

820 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq$  90

L80 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq$  2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.81

MDER 0.74

## Optisch

Flood

Ausstrahlwinkel 34°

## Elektrisch

DALI-2

9.6 W

SK3

85 lm/W

1 DALI Addr.


## Abmessungen

Durchmesser 32 mm

Höhe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code


## Lichtverteilung



flood 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2670	0.61
2	670	1.21
3	300	1.82
4	170	2.42
5	110	3.03

## Produktskizze



## Montageanleitung



# TARO 32 downlight

MOVE IT 10 square  
030-6700638F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF<sup>a</sup>

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF<sup>a</sup>

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Optisches Zubehör

### HONEYCOMB LOUVER

FARBE

Tiefschwarz

Ø (MM)

30

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965168

