

# NOBA 60 suspended 3 lamps

MOVE IT PRO

086-71200357W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Rail Suspendu

gun metal

convertisseur Blanc signalisation

IP20

2960 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Optique

Wide Flood

angle de faisceau 67°

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

DALI-2

28.8 W

CP2 220-240V

103 lm/W

1 DALI Addr.

## Physique

longueur 60 mm

largeur 60 mm


hauteur 60 mm

402 (adapter) mm

suspension de câble 2000 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Répartition de la lumière



wide flood 67°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2810	1.31
2	700	2.63
3	310	3.94
4	180	5.26
5	110	6.57

## Dessin de fabrication



## Calculateur d'éclairage



# NOBA 60 suspended 3 lamps

MOVE IT PRO

086-71200357W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	17
B13	22
B16	28
C10	22
C13	27
C16	35

## Accessoires de montage

### HOOK

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	16	030-1000017
Noir profond	16	030-1000018

