

180-6423138S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



3140 lm


MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
$$\text{SVM} \leq 0.4^2$$

1 DALI Addr.

0.49 kg

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 17500 | 0.34 |
| 2 | 4400 | 0.69 |
| 3 | 1900 | 1.03 |
| 4 | 1100 | 1.38 |
| 5 | 700 | 1.72 |



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



VARO 80 S

track
180-6423138S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--|--------|-------------------|---|--------|
| LLMF | 0.977 | 0.94 | 0.905 | 0.871 | 0.838 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | | RSMF ^a | Fattore di manutenzione del locale | |
| MF | Fattore di manutenzione | | LLMF | Fattore di manutenzione del flusso luminoso | |
| LMF ^a | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | | LSF | Fattore di sopravvivenza della lampada | |

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Tipi di interruttori di circuito

| Tipo di interruttore automatico | Numero di apparecchi |
|---------------------------------|----------------------|
| B16 | 27 |
| C16 | 44 |

Accessori ottici

HONEYCOMB LOUVER

| | |
|--------|---------------|
| Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
| 75 | 080-6401118 |



Accessori ottici

LINEAR PRISMATIC LENS

| | |
|--------|---------------|
| Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
| 75 | 080-6402110P |



Accessori ottici

SNOOT

| TIPO | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------|--------|---------------|
| corto | 66 | 080-6403118 |
| medio | 66 | 080-6403218 |
| angolo | 66 | 080-6403318 |

