



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Electrique	
375 mA	
CP1	
45 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim Dali 2, Dim Dali DT8	
198 V	
264 V	
η 88 %	
Courant Constant	
50 Hz	
60 Hz	

Physique	
longueur 129 mm	
largeur 79 mm	
hauteur 30 mm	



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	18
B13	24
B16	30
B20	38
C10	31
C13	40
C16	51
C20	63