



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Electrique

350 mA

CP2

22 W

non DIM

198 V

264 V

η 89 %

Courant Constant

50 Hz

60 Hz

Physique

longueur 180 mm

largeur 30 mm

hauteur 21 mm



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130