

CONVERTER

007-1952580



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Electrique

CP2

38 W

Dim DALI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

η 90 %

Courant Constant

min 50 Hz

max 60 Hz

courant constant 500 mA

Physique

longueur 147 mm | largeur 44 mm | hauteur 30 mm



CONVERTER

007-1952580



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130

