

# CONVERTER

007-1952560



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Electrique

CP1

30 W

non DIM

min 198 V

max 264 V

$\eta$  89 %

Courant Constant

min 50 Hz

max 60 Hz

courant constant 500 mA

## Physique

longueur 187 mm | largeur 30 mm | hauteur 21 mm

# CONVERTER

007-1952560



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130