

FINA SUPPORT stadio 10

011-2203018M



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____



Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in nero; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); con faretti miniaturizzati; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 30°; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



medium 30°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 167 | 0.54 |
| 2 | 42 | 1.07 |
| 3 | 19 | 1.61 |
| 4 | 10 | 2.15 |
| 5 | 7 | 2.68 |

Disegno prodotto



Generale

Illuminazione per vetrine | Piantana
rotazione 360°
nero | RAL 9021 ¹
IP20
Interno
330 lm
inserto ottico 18 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 95
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95
MR 0.61 | MDER 0.55

Ottico

medium | angolo del fascio 30°

Dati elettrici

excl. driver
classe isolamento 3 | 24 V
apparecchio 4.2 W
inserto ottico 3.1 W

Dati fisici

lunghezza 400 mm | larghezza 11 mm | altezza 29 mm
0.1 kg

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio





Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.983 | 0.957 | 0.931 | 0.906 | 0.881 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Fattore di manutenzione del locale |
| MF | Fattore di manutenzione | LLMF | Fattore di manutenzione del flusso luminoso |
| LMF ^a | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF | Fattore di sopravvivenza della lampada |

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |

Accessori di montaggio

MOUNTING POLE L

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9121116 |
| meccanico 180 | nero | 011-9121118 |
| alimentatore / meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9121136 |
| alimentatore / meccanico 180 | nero | 011-9121138 |
| meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9121216 |
| meccanico 200 | nero | 011-9121218 |
| alimentatore / meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9121236 |
| alimentatore / meccanico 200 | nero | 011-9121238 |
| meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9121316 |
| meccanico 300 | nero | 011-9121318 |
| alimentatore / meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9121336 |
| alimentatore / meccanico 300 | nero | 011-9121338 |
| meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9124116 |
| meccanico 180 | nero | 011-9124118 |
| alimentatore / meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9124136 |
| alimentatore / meccanico 180 | nero | 011-9124138 |
| meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9124216 |
| meccanico 200 | nero | 011-9124218 |
| alimentatore / meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9124236 |
| alimentatore / meccanico 200 | nero | 011-9124238 |
| meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9124316 |
| meccanico 300 | nero | 011-9124318 |
| alimentatore / meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9124336 |
| alimentatore / meccanico 300 | nero | 011-9124338 |
| meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9125116 |
| meccanico 180 | nero | 011-9125118 |
| alimentatore / meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9125136 |
| alimentatore / meccanico 180 | nero | 011-9125138 |
| meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9125216 |
| meccanico 200 | nero | 011-9125218 |
| alimentatore / meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9125236 |
| alimentatore / meccanico 200 | nero | 011-9125238 |
| meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9125316 |
| meccanico 300 | nero | 011-9125318 |
| alimentatore / meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9125336 |
| alimentatore / meccanico 300 | nero | 011-9125338 |
| meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9126116 |
| meccanico 180 | nero | 011-9126118 |
| alimentatore / meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9126136 |
| alimentatore / meccanico 180 | nero | 011-9126138 |
| meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9126216 |
| meccanico 200 | nero | 011-9126218 |
| alimentatore / meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9126236 |
| alimentatore / meccanico 200 | nero | 011-9126238 |
| meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9126316 |
| meccanico 300 | nero | 011-9126318 |
| alimentatore / meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9126336 |
| alimentatore / meccanico 300 | nero | 011-9126338 |
| meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9127116 |
| meccanico 180 | nero | 011-9127118 |
| alimentatore / meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9127136 |
| alimentatore / meccanico 180 | nero | 011-9127138 |
| meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9127216 |
| meccanico 200 | nero | 011-9127218 |
| alimentatore / meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9127236 |
| alimentatore / meccanico 200 | nero | 011-9127238 |
| meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9127316 |
| meccanico 300 | nero | 011-9127318 |
| alimentatore / meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9127336 |
| alimentatore / meccanico 300 | nero | 011-9127338 |
| meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9128116 |
| meccanico 180 | nero | 011-9128118 |
| alimentatore / meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9128136 |
| alimentatore / meccanico 180 | nero | 011-9128138 |
| meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9128216 |
| meccanico 200 | nero | 011-9128218 |
| alimentatore / meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9128236 |
| alimentatore / meccanico 200 | nero | 011-9128238 |
| meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9128316 |
| meccanico 300 | nero | 011-9128318 |
| alimentatore / meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9128336 |
| alimentatore / meccanico 300 | nero | 011-9128338 |



FINA SUPPORT stadio 10

011-2203018M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

MOUNTING POLE T

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| meccanico / elettrico 180 | alluminio bianco | 011-9122126 |
| meccanico / elettrico 180 | nero | 011-9122128 |
| meccanico / elettrico 200 | alluminio bianco | 011-9122226 |
| meccanico / elettrico 200 | nero | 011-9122228 |
| meccanico / elettrico 300 | alluminio bianco | 011-9122326 |
| meccanico / elettrico 300 | nero | 011-9122328 |



Accessori di montaggio

MOUNTING POLE Y

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| meccanico / elettrico 180 | alluminio bianco | 011-9123126 |
| meccanico / elettrico 180 | nero | 011-9123128 |
| alimentatore / meccanico 180 | alluminio bianco | 011-9123136 |
| alimentatore / meccanico 180 | nero | 011-9123138 |
| meccanico / elettrico 200 | alluminio bianco | 011-9123226 |
| meccanico / elettrico 200 | nero | 011-9123228 |
| alimentatore / meccanico 200 | alluminio bianco | 011-9123236 |
| alimentatore / meccanico 200 | nero | 011-9123238 |
| meccanico / elettrico 300 | alluminio bianco | 011-9123326 |
| meccanico / elettrico 300 | nero | 011-9123328 |
| alimentatore / meccanico 300 | alluminio bianco | 011-9123336 |
| alimentatore / meccanico 300 | nero | 011-9123338 |



Accessori elettrici

POWER SUPPLY 24V EU

| L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|---------------|
| 130-43-30 | 011-9212110 |
| 195-43-30 | 011-9212210 |
| 220-43-30 | 011-9212310 |
| 130-43-30 | 011-9212130 |
| 195-43-30 | 011-9212230 |
| 220-43-30 | 011-9212330 |



POWER SUPPLY 24V UL

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------|------------|---------------|
| | 153-41-32 | 011-9282110 |
| | 210-40-30 | 011-9282210 |
| 60 W | 250-40-30 | 011-9282310 |
| | 176-45-32 | 011-9282320 |
| | 176-45-32 | 011-9282330 |



Accessori elettrici

EXTENSION CABLE

| TIPO | N. ARTICOLO/I |
|-----------------------|---------------|
| 1 x presa / 1 x spina | 011-9222120 |
| 1 x presa / 1 x spina | 011-9222140 |
| 1 x presa / 1 x spina | 011-9222180 |

